PTS-34　補助変圧器

標準変成器と組み合わせて変成比の異なった VT の試験に使用します。

［外形寸法］　250[W] × 250[D] × 245[H]mm
［製品質量］　約 11kg

一次電圧	30 ～ 161.1V
二次電圧	100V（30 ～ 161.1V 使用可能）レンジ（端子切換） 10V × 12（150 ～ 30V の範囲） 1V × 10、0.1V × 10、0.01V × 10
二次負担	161.1 ～ 70V 5VA、60V 3VA、50 ～ 40V 2.5VA、30V 1.5VA （但し一次側から見た総合負担値は 6VA 以下）
階級	0.1 級
周波数	50 ／ 60Hz
使用温度範囲	－ 10°C～＋ 50°C

CTS-211　補助変流器

標準変流器と組み合わせて、変成比の異なった CT の試験に使用します。

［外形寸法］　270[W] × 295[D] × 223[H]mm
［製品質量］　約 11kg

一次電流	5A（I1）
二次電流	10 ～ 3.1A（I2）
変流比	可変範囲：0.5 ～ 1.61（I1/I2） レンジ（プラグ切換）： 5 ～ 15（0.1 × 10）、0.01 × 10、0.001 × 10
二次負担	2.5VA（但し、1 次側から見た総合負担は、10VA 以下）
階級	0.1 級
周波数	50 ／ 60Hz
使用温度範囲	－ 10°C～＋ 50°C

QTP 形　QTS 形　無効電力測定用標準用転相器

［外形寸法］	［製品質量］
QTP-115Z：約 290[W] × 265[D] × 304[H]mm	約 13Kg
QTP-215Z：約 290[W] × 265[D] × 304[H]mm	約 13Kg
QTS-7B　：約 480[W] × 300[D] × 315[H]mm	約 51Kg

製品特長

一次電圧に対し、二次電圧の大きさを変えずに位相のみ 90°転相します。

共通仕様

周波数	50 ／ 60Hz
使用温度範囲	-10°C～ +50°C

形式	階級	定格一次電圧	定格二次電圧	定格二次負担	一般仕様
QTP-115Z	0.1	110V	110V	15VA × 2	V 接続　単巻
QTP-215Z		220V	220V	15VA × 2	V 接続　単巻
QTS-7B		110V	110V	15VA × 2 または 15VA × 3	Y または V 接続　単巻

BX 形　BB 形

変成器負担装置

共通仕様

周波数	50 ／ 60Hz（切換）
使用温度範囲	－ 10°C～＋ 50°C
許容差	負担力率 1・0.8 の場合、 負担値　定格電流・電圧において± 2% 以内 力率値　定格電流・電圧において± 2% 以内 負担率 0.2 の場合、 負担値、定格電流・電圧において、± 2% 以内 力率値、定格電流・電圧において、± 5% 以内

BX-C401A 形

【変流器用】

形式	定格電流	負担値	力率	外形寸法	製品質量
BX-C401A	5A（5 ～ 120%）	0.5VA ～ 49.5VA 0.5VA ステップ（接栓切換）	1	約 260[W] × 180[D] × 228[H]mm	約 7kg
BX-C401B	1A（5 ～ 120%）			約 260[W] × 180[D] × 228[H]mm	約 7kg
BX-C1008A	5A（5 ～ 120%）	2.5・3.75・5・6.25VA 7.5VA ～ 105VA/2.5VA ステップ（接栓切換）	0.8	約 380[W] × 290[D] × 282[H]mm	約 17kg
BX-C1008B	1A（5 ～ 120%）			約 380[W] × 290[D] × 282[H]mm	約 17kg
BB-C408A	5A（5 ～ 120%）	2.5・3.75・5・6.25・10・15・25・40VA（接栓切換）	0.8	約 320[W] × 240[D] × 232[H]mm	約 10kg
BB-C408B	1A（5 ～ 120%）			約 320[W] × 240[D] × 232[H]mm	約 10kg
BB-C1008A	5A（5 ～ 120%）	2.5・3.75・5・6.25・10・15・25・40・100VA（接栓切換）	0.8	約 380[W] × 290[D] × 297[H]mm	約 17kg
BB-C1008B	1A（5 ～ 120%）			約 380[W] × 290[D] × 297[H]mm	約 17kg



BX-P401A 形

【変圧器用】

形式	定格電圧	負担値	力率	外形寸法	製品質量
BX-P401A	110V(20 ～ 120%)	0 ～ 41.75VA　0.25VA ステップ（スイッチ切換）	1	約 260[W] × 180[D] × 225[H]mm	約 10kg
BX-P401B	150V(50 ～ 150%)			約 260[W] × 180[D] × 226[H]mm	約 10kg
BX-P1008A	110V(20 ～ 120%)	0 ～ 108.75VA　1.25VA ステップ（スイッチ切換）	0.8	約 400[W] × 290[D] × 235[H]mm	約 16kg
BX-P1008B	$110/\sqrt{3}$V(20 ～ 120%)			約 400[W] × 290[D] × 235[H]mm	約 16kg
BX-P1002A	110V(20 ～ 120%)	0 ～ 108.75VA　1.25VA ステップ（スイッチ切換）	0.2	約 400[W] × 290[D] × 235[H]mm	約 16kg
BX-P1002B	$110/\sqrt{3}$V(20 ～ 120%)			約 400[W] × 290[D] × 235[H]mm	約 16kg
BB-P1002A	110V(20 ～ 120%)	3.75・6.25・12.5・15・25・50・100VA（接栓切換）	0.2	約 400[W] × 290[D] × 235[H]mm	約 16kg
BB-P1002B	$110/\sqrt{3}$V(20 ～ 120%)			約 400[W] × 290[D] × 235[H]mm	約 16kg