

NEW!

広帯域大電流用定電流電源 400A 3kVA TZ-98

PC11-2-02

直流特性/交流特性/DC～高域/高調波電流/二相電流の干渉試験等を実現できます。
大電流400A,3kVA,低電流3A,周波数100kHzまでの高スペックな性能を持っています。

仕様

1. システム構成

(1) 大電流電源 (定電流)

- ・0～400A
- ・DC～10kHz
- ・3kVA

(2) 低電流電源 (定電流)

- ・0～3A
- ・DC～100kHz
- ・20VA

(3) 計測

- ・フラックスゲート
YEW 751521形
- ・デジタルマルチメータ
アジレント
3458A形

(4) 基準発振器

- ・テクトロニクス(2ch用)
AFG3102形
- ・装置内蔵発振器
60Hz,1kHz,10kHz,50kHz,100kHz

2. 付属品

- (1) 大電流用リード線 180sq2m×4本
- (2) 小電流用リード線 3.5sq2m×4本

3. 外形寸法、質量

中央操作部

570(W)×1840(H)×630(D)約180kg

電源部

600(W)×1400(H)×650(D) 約334kg×2台



外観図 広帯域大電流用定電流電源 (例 1組2式)

*この他の構成も可能です。ご相談下さい。

改良のため予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

DTEC
DENSOKU TECHNO
デンソクテクノ株式会社

〒144-0033

東京都大田区東糀谷六丁目4番17号

OTAテクノCORE 301

TEL03-6423-8122 FAX03-6423-8123

E-mail:dtec@densokutechno.co.jp

URL <http://www.densokutechno.co.jp/>

代理店